Silent Angel F1
Dupla kimenetes 5V lineáris tápegység

A csomag tartalma:

1 db F1
1 db tápkábel
2 db 5,5mm x 2,1 mm DC tápcsatlakozó
1 db angol nyelvű használati útmutató
1 db garanciajegy

Fali aljzat tápkábel DC tápcsatlakozó - DC tápcsatlakozó USB A/USB C kábel

N8 (1) N8 (2) Raspberry Pi48

Előlap, hátlap és készülék ház alj

1. Az 1-es kimenet túlmelegedett
   Akkor ég, ha a túlmelegedés miatti hővédelem aktiválódott
2. Az 1-es kimenet státusza
   Zölden világít ha a kimenet aktív és a működés otpimális
   Pirosan világít, h a túláram védelem aktiválódott és emiatt a kimenet nem működik
3. A 2-es kimenet státusza
   Zölden világít ha a kimenet aktív és a működés otpimális
   Pirosan világít, h a túláram védelem aktiválódott és emiatt a kimenet nem működik
4. A 2-es kimenet túlmelegedett
   Akkor ég, ha a túlmelegedés miatti hővédelem aktiválódott
5. AC bemenet
   AC tápkábel aljzat
6. Biztosíték tartó
   A biztosíték a tartóban található
7. Be/kikapcsoló
   A tápellátás vezérléséhez
8. 5V DC kimenet 2*
   5V DC kimenet max 2A (DC tápcsatlakozó 5,5 mm x 2,1 mm, a tű +5V-ot visz)
9. 5V DC kimenet 2*
   5V DC kimenet max 2A (USB Type A)
10. 5V DC kimenet 1*
    5V DC kimenet max 2A (DC tápcsatlakozó 5,5 mm x 2,1 mm, a tű +5V-ot visz)
11. 5V DC kimenet 1*
    5V DC kimenet max 2A (USB Type A)

* AZONOS KIMENETRE NE CSATLAKOZTASSON EGYSZERRE ESZKÖZÖKET AZ USB ÉS DC KIMENETEKEN!

12. Hálózati feszültség választó kapcsoló
    Állítsa be a hálózatnak megfelelő feszültséget (ha szükséges).