Silent Angel Forester F2

A csomag tartalma

1 db F2
1 db tápkábel
2 db 5,5mm x 2,5 mm DC tápcsatlakozó
2 db 5,5mm x 2,1 mm DC tápcsatlakozó
1 db angol nyelvű használati útmutató
1 db garanciajegy

Használatba vétel

! Ellenőrizze és ha szükséges állítsa a megfelelő pozícióba a hálózati feszültség választó kapcsolót, amelyet az F2 hátlapján talál.

Fali aljzat
tápkábel
5,5 mm x 2,5mm DC tápcsatlakozó - Z1
5,5 mm x 2,5mm DC tápcsatlakozó - E1
5,5 mm x 2,1mm DC tápcsatlakozó - M1, M1T, B1, B1T
5,5 mm x 2,1mm DC tápcsatlakozó - N8

Előlap

Táp kimenet állapotjelző

1. kimenet állapota (12V/3A)
Ha az 1. kimenet aktív és a kapcsolat megfelelő, zölden világít
Ha az 1. kimenet túlterhelt, lekapcsolja a kimenetet és pirosan világít.
Ha az 1. kimenet áramterhelése 90% feletti, a kimeneti teljesítmény normális, de pirosan világít
Ha nincs kimenő teljesítmény, akkor nem világít

2. kimenet állapota (12V/1A)
Ha a 2. kimenet aktiv és a kapcsolat megfelelő, zölden világít
Ha a 2. kimenet túlterhelt, lekapcsolja a kimenetet és pirosan világít.
Ha a 2. kimenet áramterhelése 90% feletti, a kimeneti teljesítmény normális, de pirosan világít
Ha nincs kimenő teljestmény, akkor nem világít

3. kimenet állapota (5 V/2A)
Ha a 3. kimenet aktív és a kapcsolat megfelelő, zölden világít
Ha a 3. kimenet túlterhelt, lekapcsolja a kimenetet és pirosan világít.
Ha a 3. kimenet áramterhelése 90% feletti, a kimeneti teljesítmény normális, de pirosan világít
Ha nincs kimenő teljesítmény, akkor nem világít

4. kimenet állapota (5V/1A)
Ha a 4. kimenet aktiv és a kapcsolat megfelelő, zölden világít
Ha a 4. kimenet túlterhelt, lekapcsolja a kimenetet és pirosan világít.
Ha a 4. kimenet áramterhelése 90% feletti, a kimeneti teljesítmény normális, de pirosan világít
Ha nincs kimenő teljestmény, akkor nem világít

Üzemi hőmérséklet figyelmeztető állapotjelző

5. Balra oldali jelzés
Ha a DC 5V kimenet üzemi hőmérséklete túlterhelt, sárgán világít
Ha a DC 5V kimenet üzemi hőmérséklete normális, vagy nincs hálózati jel, akkor nem világít.

6. Jobb oldali figyelmeztető jelzés
Ha a DC 12V kimenet üzemi hőmérséklete túlterhelt, sárgán világít
Ha a DC 12V kimenet üzemi hőmérséklete normális vagy nincs hálózati jel, nem világít.

Hátlap

7. Speciálisan tervezett hőelvezető nyílások
Hatékonyan optimalizálja a Forester F2 hőelvezetési teljesítményét.

Táp csatlakozás

8. Ki/bekapcsoló gomb

9. Biztosíték tartó (2 db biztosítékkal)

10. AC bemenet

Tápkábel bemenet

DC kimenet

11. 12V DC kimenet 1. port
12V DC kimenet, 3A maximális kimeneti áram (5,5 mm x 2,5mm DC csatlakozó, tű + 12V)

12. 12V DC kimenet 2. port
12V DC kimenet, 1A maximális kimeneti áram (5,5 mm x 2,5mm DC csatlakozó, tű +12V)

13. 5V DC kimeneti port 3
5V DC kimenet, 2A maximális kimeneti áram (5,5 mmx 2,5mm DC csatlakozó, tű + 5V)

14. 5V DC kimeneti port 4
5V DC kimenet, 1A maximális kimeneti áram (5,5 mm x 2,5mm DC csatlakozó, tű + 5V)

15. 5V DC kimeneti port 4
5V DC kimenet, 1A maximális kimeneti áram (USBA 2.0 - mama csatlakozó)

16. 5V DC kimeneti port 3
5V DC kimenet, 2A maximális kimeneti áram (USBA 2.0 - mama csatlakozó)

* AZONOS KIMENETRE NE CSATLAKOZTASSON EGYSZERRE ESZKÖZÖKET AZ USB ÉS DC KIMENETEKEN!