Silent Angel N16 LPS 16 portos Gigabit Ethernet Switch

A csomag tartalma

N16 LPS, tápkábel, Ethernet kábel, rack szerelvények (2 db felfogató fül, 8 db csavar), 4 db gumi láb

Elő/hátlap:

1. Bekapcsolást jelző LED	Bekapcsolt állapotban zölden világít
2. LINK/ACT LED	Világít ha a port csatlakozott, aktív adatkapcsolat esetén villog zöld: 1000 Mbps sárga: 100 Mbps
3. 1-8	Audio minősítésű GbE Ethernet portok 1-es port: csatlakoztassa a LAN (helyi elérésű internet) hálózathoz 2-8 port: csatlakoztassa az audio eszközökhöz
4. AC bemenet	100-240V, 50/60Hz táp csatlakozás
5. Biztosíték	biztosték és biztosíték tartó
6. Bekapcsoló gomb	AC bekapcsoló gomb
7. Feszültség választó	Tápfeszültség kiválasztó gomb

Figyelem!

Ha nem hagy elegendő helyet a levegő áramlásához, az tüzet okozhat! Hagyjon legalább 20mm helyet a légnyílások mellett a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében!

A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne használja az LPS 16-ot esőben vagy nedves környezetben és ne érintkezzen folyadékkal.

A rack szerelvények felszerelése

A mellékelt csavarok és szerelvények megfelelő pozícióba állításával az N16 LPS szabványos 19"-os rack szekrénybe szerelhető akár a portokkal (előoldal), akár a tápcsatlakozóval és bekapcsoló gombbal (hátoldal) előre nézve.

Tápkábel - táp csatlakozás

Ellenőrizze és szükség esetén állítsa a megfelelő állásba a tápfeszültség kapcsolóját

Tápcsatlakozás - tápfeszültség kapcsoló

N16 LPS - Rack

Tápkábel - táp csatlakozás

Csatlakozzon a LAN hálózathoz

1. megoldás - Izolált 1-es zóna és 2-es zóna

1. Zóna 1. port - LAN csatlakozás a Routerből
1. Zóna 2-8. port - az 1-es Zóna audio eszközei
2. Zóna 1. port - LAN csatlakozás a Routerből
2. Zóna 2-8. port - a 2-es Zóna audio eszközei

2. megoldás - Linkelt 1-es zóna és 2-es zóna

1. Zóna 1. port - LAN csatlakozás a Routerből
2. Zóna 1. port - az 1-es Zóna 1-8 portjai
1. Zóna 2-7. port - Audio eszközök
2. Zóna 2-8. port - Audio eszközök